製品特徴



・大容量のリチウムポリマー電池 (4000mAh) 内蔵
・1 回の完全充電でスマートフォン約 2 台 (回) 充電可能
・本製品からスマートフォンへの充電時間は約 3 時間弱

・スマートフォン等各種ポータブル電子機器へ充電可能
※USB 端子用の充電コードをお使いください

・ソーラー充電、約 14 時間でフル充電
・携帯できる便利なソーラー充電器 +LED 照明



・キャンプ時や万一の備えにも役立ちます。

仕様

バッテリー	リチウムポリマー電池	**LED ライト**	0.8W 白色 高輝度 LED x 6 灯 寿命：50,000 時間 照明時間：完充電後約 18 h
バッテリー容量	4000mAh		
定格出力 (USB)	5V 500mA		
入力	ソーラーパネル 5V TTA24Pin 4.2V 750mA	**ソーラーパネル**	5V (1.3W) 強化ガラス
充電時間	ソーラーパネル：14 時間 TTA24Pin : 約 7 時間	**サイズ**	H187 x W113 x D19 mm
充電回数	約 500 回	**総重量**	380 g
保証	ご購入後 1 年間 ※正常にお使い頂いた状態での故障に限り、無償で修理もしくは交換致します。		

販売元

Premium Design Solar Charger

カラーデザインソーラーパネルが搭載された
バッテリーチャージャー&LED ライト

取 扱 説 明 書

大容量 Li-polymer 内蔵 4000mA

1 回の完全充電でスマートフォン約 2 台 (回) 充電可能

・取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。
・ご使用前に「使用上の注意」を必ずお読み下さい。
・この取扱説明書は大切に保管して下さい。

各部のなまえ

《付属品》
・TTA24PIN(+USB) コード
・キャリングポーチ
・ストラップ

充電方法

太陽光で充電する。



太陽に向かって斜め 35 ～ 40 度に置く。

パソコンから充電する。

TTA24PIN 充電器で
パソコンの USB 端子と本体の
IN に接続する。

ご家庭のコンセントから充電する。



TTA24PIN 充電器の USB コネクタ側
に AC アダプタ（別売）を接続して
充電する。

使用方法

ポータブル充電器として使用する。
使い方はとても簡単です。充電したソーラーチャージャーを必要なときに USB 端子でモバイル機器へ接続するだけで充電できます。
注意：モバイル機器に付属されている USB 端子用の充電コードをお使い下さい。

※付属のキャリングポーチやストラップを使うと持ち運びに便利です。

LED ライトとして使用する。
赤い LED ライトスイッチを押せば LED 照明が点灯します。
スタンドで立てて使用できるので便利です。
※バッテリーの残量が少なくなりますと LED 照明がちらつく場合があります。充電不足のお知らせですので、再度充電してお使い下さい。



使用上の注意

＊初回使用時には、本製品を完全に充電してお使い下さい。
＊本製品を落としたり無理にねじ曲げたり外部からの衝撃を与えないで下さい。
＊熱器具（ストーブ、電子レンジ等）または火の中に入れたり火の近くに置いたりしないで下さい。爆発の危険性があります。
＊お子様やペットの手が届かない所に保管して下さい。
＊接合部に金属類を差し込まないで下さい。発熱や発火、感電の原因になります。
＊水やその他の液体に入れたり濡らしたりしないで下さい。発熱や発火、感電の原因になります。
＊LED の光を直接目に当てないよう注意して下さい。
＊固定用スタンドに手を挟まないよう注意して下さい。
＊ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないで下さい。発火や感電の原因になります。
＊電源プラグは確実に差し込んで下さい。差込みが不完全ですと発火や感電の原因になります。
＊コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないで下さい。発火の原因になります。
＊製品の充電状態によって充電時間が変わることがあります。
＊本製品を分解しないで下さい。分解されますとアフターサービスの対象になりません。